

寒川町民センター 照明設備

| | |
|-----|--------------------------------|
| 住所 | 〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山165番地 |
| TEL | 0467-74-2333 |
| FAX | 0467-75-2239 |
| 担当者 | 宮下 源 |

| | | |
|-------|--------------|----------|
| 主幹配電盤 | 電源方式 | 3相4線 |
| | 総容量 | 150KVA |
| 操作配電盤 | 負荷回路数 | 91回路(13) |
| | 負荷回路容量 | 30A |
| | 回路選択 | 強電バッチ |
| 調光機 | 舞台用SCR | 6K×30本 |
| | プリセットフェーダー | 3段 |
| | フリーグループフェーダー | 4本 |
| | 客席用SCR | 6K×4本 |
| | ブラケットSCR | 2K×1本 |

| | | |
|---------------------|-------|-----|
| 下手 フロアコンセント | A型30A | 6回路 |
| 上手 フロアコンセント | A型30A | 6回路 |
| 下手花道 コンセント | A型30A | 2回路 |
| 上手花道 コンセント | A型30A | 2回路 |
| 奥中央 コンセント | A型30A | 2回路 |
| 下手 ロアー Horizont ライト | A型30A | 3回路 |
| 上手 ロアー Horizont ライト | A型30A | 3回路 |
| フットライト | T型4口 | 4回路 |

| | | | | | |
|---------------------|-------|-----|----------|--------|-------------|
| 下手 ロアー Horizont ライト | A型30A | 3回路 | 12灯3色 | PS200W | 常設色22/59/72 |
| 上手 ロアー Horizont ライト | A型30A | 3回路 | FCとして使用可 | | |
| フットライト | T型4口 | 4回路 | 21灯4色 | PS60W | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|------|-----------------|----|-------------------|-----|-------------------|------|---------------|
| トップ サスペンション | T型14口 | 7回路 | 常設G-8×4/CI-6H×8 | | | | | | |
| 第1サスペンション | T型24口 | 12回路 | サスパッチ | | 常設G-8×12/MIF-8F×8 | | | | |
| 第2サスペンション | T型16口 | 8回路 | サスパッチ | | 常設G-8×8/MIF-8F×6 | | | | |
| | | | 総数 | I | II | III | IV | 球無 | 常設色 0/0/72/78 |
| 第1ボーダーライト | 上下4色 | 4回路 | 22 | 6 | 6 | 5 | 5 | 上5下4 | PS150W |
| | 中 4色 | 4回路 | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 作業灯 4 |
| 第2ボーダーライト | | 4回路 | 46 | 12 | 12 | 11 | 11 | 上4下4 | 天反/回路/切換 |
| アッパー Horizont ライト | 上下各 | 4回路 | 7灯4色 J-500W | | | | 常設色 71/72/59/22 | | |
| 下手 フロント | T型8口 | 4回路 | 3台3色 | | | | 常設 G-8×9 | | |
| 上手 フロント | T型8口 | 4回路 | 3台3色 | | | | 常設 G-8×9 | | |
| シーリング | T型16口 | 8回路 | 6台3色/4台1色 | | | | 常設 G-8×10/CI-8×12 | | |

2025年11月24日現在

| | | | | 移動用 | 常設用 | |
|----------------|-------|---------|------------|-----|-----|---------------|
| スポットライト | 松村電機 | G-8 | EG-1000W | 6 | 20 | |
| | ”” | MIS-8F | JP-1000WC | | 14 | |
| | ”” | CI-8H | JP-1000WC | | 12 | |
| | ”” | CI-6H | JP-500WC | 12 | 6 | |
| | ”” | FI-6H | JP-500WC | 12 | | |
| バーライト | ”” | PL-10 | SB6VN 500W | 6 | | |
| | ”” | ”” | SB6N 1000W | 10 | | |
| | ”” | ”” | SB6M 1000W | 6 | | |
| | | | | | | |
| エリスポイタルスポットライト | ”” | MIP-6Z | JD-1000WC | 2 | | |
| | | MIP-6ZS | JD-1000WC | 2 | | |
| プロジェクタースポットライト | ”” | PIS | JCD-1000WC | 2 | | ファン音が大きい |
| ストリップライト | ”” | SLI | JD-100W | 4 | | 12灯3回路(LH使用中) |
| スポックス | ”” | SPOX-II | JD-200W | 2 | | |
| ストロボ | ”” | MSE | MSE-150W | 1 | | 1灯用 |
| フォロースポットライト | XEBEX | 2003SR | | 1 | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------|-------|---|-------|---------|----|--|
| デスクマシン | 松村電機 | MDE | 2 | 雨/雪/雲 | | 数量 | |
| 先玉 | 松村電機 | MOL-Z | 2 | | スタンド | 20 | |
| ミラーボール | 松村電機 | MB-S | 1 | 300φ | ベース | 16 | |
| ↑現在使用不可 | | | | | ハンガー | | |
| | | | | | ロングハンガー | 10 | |

| | 1M | 2M | 5M | 10M | 20M | 備考 | | 1M | 2M | 5M | 10M | 備考 |
|-----|----|----|----|-----|-----|----|------|----|----|----|-----|----|
| A-A | | | 2 | | | | A-TT | 5 | | | | |
| C-C | | | 2 | 4 | 2 | | C-TT | | | | | |
| A-T | | 25 | | | | | T-TT | 25 | | | | |
| C-T | | 1 | | | | | T-平行 | 12 | | | | |
| T-T | | | 27 | 20 | | | 平行-T | 10 | | | | |